

# GSM жучок iNero

---

## Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение GSM жучка **iNero**. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: [support@sptome.net](mailto:support@sptome.net)

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

## Предисловие

Данный **GSM жучок** разработан корейскими спецслужбами и является самым маленьким **GSM жучком с автоперезвоном!** Простота и надежность использования устройства поразят даже самых искушенных любителей **прослушки**. Большая ёмкость аккумулятора позволяет закладывать в **прослушиваемое помещение жучок** задолго до появления самого объекта **прослушки**.

В данном руководстве подробно изложены правила использования **жучка** и переключения режимов его работы. **Просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией перед использованием.**

## Спецификация

При полностью заряженном аккумуляторе в режиме прослушки GSM жучок **iNero** работает от 2 до 4 часов.

При полностью заряженном аккумуляторе в режиме ожидания GSM жучок **iNero** работает от 3 до 7 дней

При полностью заряженном аккумуляторе в режиме голосовой активации GSM жучок работает от 3 до 5 дней в зависимости от частоты перезвонов.

Рабочая частота 900/1800/1900 Mhz

Размеры 40x30x10 мм

## Использование

### 1. Инициализация

Перед установкой SIM карты, с помощью сотового телефона убедитесь, что на SIM карте не стоит блокировки по PIN коду. Если SIM карта новая, то необходимо сделать хотя бы один звонок с помощью сотового телефона с неё.

Убедитесь, что **жучок** находится в зоне покрытия сотовой сети.

Откройте крышку, сдвинув её в сторону вдоль корпуса **GSM жучка**, и установите SIM карту в специальный слот.

## 2. Прослушивание

После установки SIM карты происходит инициализация устройства. Желательно подождать две минуты до первого звонка на **GSM жучок**, иначе инициализация может завершиться некорректно. Позвонить на **GSM жучок** можно с помощью любого телефона.

При входящем звонке устройство поднимет трубку, и Вы сможете слышать всё, что происходит в радиусе нескольких метров возле GSM жучка.

Через 30 секунд устройство готово к работе. Вы можете просто позвонить на номер SIM карты, установленной в жучок со своего телефона и слышать всё, что происходит вокруг него.

Если при звонке на жучок Вам отвечают, что «абонент не доступен», значит инициализация SIM карты не произошла. Вам следует извлечь SIM карту, установить в свой телефон и проверить следующие возможные причины:

- 1) Является ли SIM карта валидной, находит ли телефон с ней GSM сеть.
- 2) Установлен ли PIN код на SIM карту. Его **БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО**
- 3) Не заблокирована ли SIM карта (0 или отрицательный баланс)
- 4) Каково качество сигнала GSM сети. В жучке маленькая антенна и для работы нужен хороший или средний уровень сигнала.
- 5) Если ничего не помогло, попробуйте SIM карту другого оператора.
- 6) Если вообще ничего не помогло, попробуйте зарядить жучок.

## 3. Функция автоперезвона или голосовой активации

По умолчанию на **GSM жучке iNero** включена функция автоматического перезвона.

После звонка на GSM жучок, последний позвонивший номер становится МАСТЕР номером, на который жучок будет перезванивать в случае появления голоса в радиусе микрофона жучка. Для отключения функции голосовой активации следует послать SMS с текстом 0000 (четыре нуля) на номер **GSM жучка**.

Для включения функции голосовой активации следует послать SMS с текстом 1111 (четыре единицы) на номер **GSM жучка**.

## 4. Зарядка аккумулятора

При первом использовании рекомендуется полностью разрядить аккумулятор, затем полностью зарядить аккумулятор. Индикация уровня зарядки осуществляется посредством светодиодов на блоке питания. Если **GSM жучок** не заряжен полностью, то во время зарядки будут гореть оба светодиода (красный и зеленый).

Как только батарея **GSM жучка** будет заряжена, зеленый светодиод погаснет. Зарядное устройство можно будет отключить и использовать **GSM жучок**.

Желаем Вам удачного использования устройства.

Интернет магазин шпионских товаров [spytome.net](http://spytome.net)

## 5. Определение местоположения

Определить координаты можно только если Вы определяете координаты телефона с SIM картой МегаФОН и если в сам жучок тоже установлена SIM карта мегафон.

1. Для подключения услуги установите SIM карту жучка в Ваш телефон.
2. Включите телефон.
3. Наберите команду \*105\*679# для включения режима возможности определения координат.
4. Наберите команду \*141\*792YXXXXXXXX#. (792YXXXXXXXX – Ваш номер телефона, с которого будут определяться координаты).
5. Дождитесь подтверждения подключения услуги.
6. Выключите телефон. Извлеките SIM карту. Установите SIM карту в жучок.
7. Установите в телефон основную SIM карту, с которой хотите получать координаты жучка. Включите телефон.
8. Убедитесь, что в основном телефоне доступны MMS сообщения.
9. Наберите команду \*141# для получения координат жучка.